


Ficha técnica del producto



Regulador Magom Power-3000 3000VA 1800W 120V



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		POWER 3000
Capacidad		3000VA / 1800W - FP: 0,6
Dispositivos de conmutación		Relevos electromecánicos
Entrada AC	voltaje nominal	120VAC - 60Hz
	Rango de voltaje de entrada	95Vac - 145Vac
	Tipo de conexión	1 Fase AC + Neutro + Tierra
	Protección de corto circuito	Suiche RESET
Salida AC	Voltaje de salida	120 VAC +/- 9,5% (108-131)
	Corriente de salida	15A ~ Nominal
Salidas	Reguladas y protegidas NEMA 5-15R	8 tomas con polo a tierra
Indicadores luminosos (LED)	Regulador encendido	LED (Power)
	Voltaje de entrada bajo (Elevado)	LED (Boost)
	Voltaje de entrada alto (Reducido)	LED (Buck)
Puertos de carga USB:		5VDC - 2,1A Máx.
Tap`s de conmutación		3
Ambiente	Temperatura de operación	Mínima 5°C - Máxima 50°C
	Uso de interiores únicamente	
Tamaño	Dimensiones (Largo - Ancho -Alto)	(26 - 10,9 - 9,5) cm
Peso Neto aproximado:		2,39Kg