


# Ficha técnica del producto



## Regulador Magom Power-8 1000VA 400W 120V



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

<b>Potencia</b>		100 VA / 400 W
<b>Entrada</b>	voltaje nominal	115 VAC (1 Fase + Neutro + Tierra)
	Rango de entrada	88-144 VAC
	Frecuencia	60 Hz
<b>Salida</b>	voltaje nominal	115 VAC
	Rango de salida	108-132 VAC
	Tipo de salida	NEMA 5-15R x 8 Salidas
	Salidas reguladas/protegidas	8 (4 Regulados y Protegidos / 4 Protegidos)
	Factor de potencia	0.4
	Tiempo de Conmutación	1 Ciclo
	Corriente de salida	3,5A~ Tomas reguladas, 8A~ tomas protegidos
<b>Protecciones</b>	Internet/ADSL	RJ-45
	Sobrecarga y Cortocircuito	Interruptor de Rearme 8A~
<b>Indicadores</b>	Encendido	LED Verde
	Voltaje bajo	LED Amarillo (Boost)
	Voltaje alto	LED Amarillo (Buck)
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura de operación	0 - 40°C
	Humedad relativa	0 - 95% a 1 m
	Ruido audible	< 40 Db a 1 m
<b>Dimensiones</b>	(largo x ancho x alto)	( 22,3 x 11,9 x 7,8 ) cm
<b>Garantía</b>		1 año
<b>Uso en interiores únicamente</b> 		Expectativa de vida: tw 10 50, 10 años a 50°C